

STROMVERSORGUNGSZUBEHÖR

Einstellbarer PoE-Spannungswandler für 12–36 V DC

Modell POE24V



Hocheffizienter DC-zu-PoE-Wandler mit 12–36-V-Eingang, einstellbarem 12–57-V-PoE-Ausgang, Gigabit-Ethernet und bis zu 30 W Dauerleistung bei 48 V.

Merkmale

- Breiter 12–36-V-DC-Eingangsbereich für Solar- und Niederspannungssysteme
- Gigabit-Ethernet-Port mit 10/100/1000 Mbit/s
- Unterstützt 24-V-WLAN-CPEs und 48-V-IP-Kamera-Installationen
- Einstellbarer 12–57-V-PoE-Ausgang mit LCD-Spannungsanzeige
- Bis zu 94 % Umwandlungswirkungsgrad

Spezifikationen

Elektrische Kenndaten

Modell	POE24V
DC-Eingang	12–36 V DC
PoE-Ausgang	12–57 V
Strom des Trenntransformators	0.8A
12-V-Eingang auf 24-V-Ausgang	Bis zu 2 A / 48 W
12-V-Eingang auf 48-V-Ausgang	Bis zu 0,8 A / 38,4 W; Dauerlast ≤30 W
Umwandlungswirkungsgrad	Bis zu 94 %

Netzwerk und Schnittstellen

Datenrate	10/100/1000Mbps
PoE-Pinbelegung	Daten: Pins 1–8; Strom: 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
PoE-Port	RJ45
LAN-Eingang	RJ45
DC-Eingang	5,5 × 2,1-mm-DC-Hohlsteckerbuchse
Klemmeneingang	2-polige 3,81-mm-Klemmleiste
Anzeige	LCD-Anzeige der Ausgangsspannung
Zertifizierung	CE, MSDS, UN38.3, DGM, Seetransportzertifikat



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

Webseite

<https://maxsol-tech.de>

WhatsApp

Über WhatsApp chatten

E-Mail

sales@maxsol-tech.com

Einsatzgebiet

Deutschland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp